

Anker A1753/A1754

Anker SOLIX C800 plus

Central eléctrica portátil

768Wh | 1200W

InfiniPower™ SurgePad™

**HYPER
FLASH**

TotalGuard™

Siempre listo para viajes de campamento
con una estación de energía portátil 5 en 1



Las baterías InfiniPower™ de 10 años de uso diario

LiFePO4 batteries offer a 6

Ofrecen una vida útil 6 veces mayor que la de una estación de energía promedio. Diseñadas para una década de uso diario, con una garantía del dispositivo de 5 años líder en la industria.

Luces de camping profesionales siempre listas.

Ofrecen una vida útil 6 veces mayor que la de una estación de energía promedio. Diseñadas para una década de uso diario, con una garantía del dispositivo de 5 años líder en la industria.

Suficientemente potente para alimentar el 89 % de los electrodomésticos para exteriores

Aumente la potencia de sobrecarga en un 50 % para hacer funcionar la mayoría de los electrodomésticos mientras acampa o durante cortes de energía. Cargue un iPhone 13 hasta 49 veces, una tetera o cafetera (1000 W) durante 41 minutos, una estufa eléctrica (800 W) durante 52 minutos o una máquina CPAP durante 17 horas.

Almacenamiento adicional para cables de carga.

Un compartimento de almacenamiento en la parte superior te permite guardar los cables de carga de PowerHouse para tomas de corriente del coche o paneles solares, para que puedas mantener todo organizado y ordenado.

Recarga rápida HyperFlash™

Recarga rápida HyperFlash™

Gracias a la tecnología HyperFlash™, la estación de energía portátil se puede recargar al 100 % con energía solar mediante paneles.

El funcionamiento remoto es sencillo en interiores y exteriores con Wi-Fi y Bluetooth

Con la aplicación Anker, puede monitorear y controlar la estación de energía portátil Anker Solix C800 con imágenes en tiempo real y establecer su límite de descarga preferido, nivel de batería, velocidad de recarga, tiempo de CA, brillo de la pantalla y tiempo de pantalla.



Especificaciones

Modelo

PN	A1753/A1754
	Anker SOLIX C800 plus Portable Power Station

BATERIA

Tipo de Bateria	LiFePO4
Capacidad	768Wh
Capacidad	240000mAh
Ciclo de vida	3000+ (to 80%)



Anker SOLIX C800 Plus

Capacidad	768Wh
Puertos	10
Salida de CA	120 V ~ 10 A, 60 Hz, 1200 W máx.
Salida de CA (SurgePad)	1600 W
Entrada de CA (carga)	750 W
Entrada de CA (carga ultrarrápida)	1100 W máx.
Alimentación de entrada de CA (modo bypass)	1440 W máx.
Entrada XT-60	300 W máx.
Salida USB-A	5 V = 2,4 A (12 W máx.) por puerto
Salida USB-C (100 W)	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 3 A / 20 V = 5 A (100 W máx.)
Salida USB-C (30 W)	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 2,5 A (30 W máx.)
Peso neto	23,1 libras/10,5 kg
Dimensiones del producto	14,61 x 8,07 x 9,96 pulgadas / 371 x 205 x 253 mm

